marantz®

Product informatie

PM-KI PEARL LITE VERSTERKER

Zoals u kunt verwachten van een KI Pearl is deze nieuwe current feedback-versterker tot in alle details verzorgd. Zo is hij bijvoorbeeld uitgerust met de hoogwaardige onderdelen die de oorspronkelijke KI Pearls tot zo'n succes maakten. Dit garandeert een getrouwe weergave van de dynamische structuur, klankkwaliteit en het stereobeeld van de muziek. De nieuwe Pearl is ook voorzien van een verkoperd chassis, dat aarding met de laagst mogelijke impedantie biedt. Voor het creëren van de unieke KI Pearl-ervaring hebben de ontwerpers van Marantz ook de voedingsverwerkingskarakteristieken opnieuw ingericht en geoptimaliseerd. Zij ontwierpen de circuits van de grote, dubbel afgeschermde ringkerntransformatoren opnieuw voor optimale bandbreedte in het vermogen: een enorme energiereserve waarmee zelfs de meest veeleisende luidsprekers met absoluut gemak worden aangestuurd. Omdat vinyl weer helemaal terug is, ondersteunt de PM-KI Pearl Lite ook phono MM met current feedbacktechnologie. Er is zoveel gegeven – nu kunt u de tijd nemen om te genieten.

Hoofdkenmerken

- Ken Ishiwata Editie geïntegreerde versterker
- 2x 70 Watts RMS (8 ohm)
- Volledig discrete huidige feedback versterker technologie
- Ringkerntransformator
- Met koper vergulde behuizing
- Marantz Origineel HDAM-SA3
- Power Amp Direct modus

EAN

EU	PMKIPEARLLITE/N1B	4951035042649
	PMKIPEARLLITE/N1SG	4951035042632
UK	PMKIPEARLLITE/T1B	4951035043004
	PMKIPEARLLITE/T1SG	4951035043011

because music matters

PM-KI PEARL LITE VERSTERKER

EIGENSCHAPPEN	PM-KI Pearl Lite
Kanalen	2
Current Feedback-topologie	o
Phono EQ: Standaard/Current Feedback/Constant Current Feedback	- / - / o
HDAM-versie	SA3
Netvoedingstransformator: Ringkern/E-I	o / -
Hoogwaardige audiocomponenten	o
Speciaal ontworpen componenten	o
Symmetrische printplaatindeling	o
Geëxtrudeerde aluminium koelelementen	o
Verkoperd chassis	o
Drievoudige toon-instelling (Bass/Mid/Treble)	o
Balans/bass/treble/loudness	o / o / o / -
OVERIGE	
Linear Drive Power Supply	o
CCNE	o
Shottky diodes	o
Bufferversterking ingangen (alle ingangen/alleen CD)	o / -
Gescheiden massieve koelelementen	o
Afscherming systeemelementen: koper/metaal/geen	- / - / o
Dubbelgelaagde bodemplaat	o
Source Direct	o
Power Amp direct	o
Standby-modus	o
IN-/UITGANGEN	
Audio-ingangen	6
Phono-ingang: MM/MC	o / -
Audio-uitgangen	2
Gebalanceerd in/uit	- / -
Voorv. uit/Hoofd in	1 / -
Power Amp direct	o
Vergulde cinch	o
Luidspreker A/B	o
Luidsprekeraansluiting: Schroef/Marantz/WBT	Marantz Original Metal Screw
Aantal aansluitingen	4
D-Bus	o
Hoofdtelefoon uit	o
iPod-ingang (direct/oplaadstation)	- / o

SPECIFICATIES	
Uitgangsvermogen (8/4 Ohm RMS)	70 W / 100 W
Frequentierespons	5 Hz-100 kHz
Totale harmonische vervorming	0.02 %
Dempingsfactor	100
Ingangsgevoeligheid: MM	2 mV / 47 kOhm
Signaal-ruisverhouding: MM/MC	87 dB / -
Ingangsgevoeligheid: hoog niveau	200 mV / 20 kOhm
Signaal-ruisverhouding: hoog niveau	106dB(2V input)
Ingangsgevoeligheid: Power Amp Direct IN	1.6V / 16 kOhm
Signaal-ruisverhouding: Power Amp Direct IN	125 dB
ALGEMEEN	
Verkrijgbare kleuren: goud/zilver/zwart	- / - / o / o
Metalen voorpaneel	o
Energieverbruik in W	200
Verbruik tijdens stand-by in W	0.3
Automatische uitschakeling	o
Afneembaar netsnoer	o
Afstandsbediening	RC003PM
System Remote-functie	o
Maximale afmetingen (b x d x h)	440 x 379 x 129
Gewicht in kg	12.0

* Niet beschikbaar in alle regio's

Ontwerp en specificaties kunnen veranderd worden door Marantz zonder voorafkondiging.

because music matters